



M12-Stecksystem SB







- Kabeldose konfektionierbar
- Große Kabelvielfalt
- Selbstsichernder Schraubverschluss
- Schutzart IP 67



M12-Stecksystem SB

Technische Daten

Kabeldose, gerade	Kabeldose, winkel		
			
SBG...	SBW...	SBG.../SBW...	SBG5.../SBW5...

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	
SBG-DC	Z01060	DC-Kabeldose M12x1, gerade 4-pol	konfektionierbar 30 VDC, 3 A
SBW-DC	Z00038	DC-Kabeldose M12x1, winkel 4-pol	konfektionierbar 30 VDC, 3 A
SBG 5-DC	Z01146	DC-Kabeldose M12x1, gerade 5-pol	konfektionierbar 30 VDC, 1 A
SBW 5-DC	Z01147	DC-Kabeldose M12x1, winkel 5-pol	konfektionierbar 30 VDC, 1 A

Vorzugskabel			
PVC 205	Z01061	PVC-Kabel 2x0,5 mm ²	Anderfarben: BN/BU
PVC 205B	Z01062	PVC-Kabel 2x0,5 mm ² , blauer Kabelmantel	Anderfarben: BN/BU
PVC 305	Z01063	PVC-Kabel 3x0,5 mm ²	Anderfarben: BN/BU/BK
PVC 434	Z01066	PVC-Kabel 4x0,34 mm ²	Anderfarben: BN/BU/BK/WH
PVC 405	Z01067	PVC-Kabel 4x0,5 mm ²	Anderfarben: BN/BU/BK/WH
PVC 505	Z01116	PVC-Kabel 5x0,5 mm ²	Anderfarben: BN/BU/BK/WH/GY

PUR 425S	Z01069	PUR-Kabel 4x0,25 mm ² , geschirmt, blauer Kabelmantel	Anderfarben: BN/BU/BK/WH
PUR 425BS	Z01070	PVC-Kabel 2x0,5 mm ²	Anderfarben: BN/BU

	Z01074	Konfektionierung Kabeldose einseitig	Farbcode BK = schwarz BN = braun BU = blau GY = grau WH = weiß
	Z01075	Konfektionierung Kabeldose und Kabelende	